

长安福特常见故障案例

常见故障一：天冷时汽车难发动

诊断及解决：现在的电喷车都会有冷车快怠速的功能，在正常情况下福特车不存在天冷时难起动。但当车辆的进气门或燃烧室结碳到一定程度后，在第一次起动时，结碳会将喷油嘴第一次喷出的汽油吸收，导致第一次难起动，建议到专业的福特特约维修站做一个入冬前的保养。

常见故障二：电动玻璃窗没有自动挡

诊断及解决：

- 1). 将车停在车库里忘记关小灯，第二天早上没电了，用别的电瓶搭起动后电动玻璃窗没有自动挡
- 2). 以上情况，可以肯定是电动玻璃窗的自动程序丢失了，需要重新设定，具体步骤如下：
 - A). 将左前玻璃窗升到顶后，放掉开关，在三秒钟之内，又按下左前玻璃窗的向上开关，按住三秒钟后左前门玻璃窗设定好。
 - B). 依次将其他的各个门窗设定一遍，都可以在驾驶座的电动门窗开关上设定。
 - C). 当设定不起作用时，可以反复重试。

常见故障三：打冷空调反而出热风

诊断及解决：

- 1). 嘉年华的空调风口设计为，空气先进空调的蒸发箱，流经暖风水箱中间没有风门控制冷热，是用暖风水阀来掐断暖风水箱的热源。有可能暖风水阀故障，导致一直有热水进入暖风水箱而出热风，也有可能线路故障，给暖风水阀发出打开的错误指令，因为嘉年华的空调控制系统比较复杂，所以必须到专业维修站进行维修诊断。

常见故障四：车子加速不好，

诊断及解决：

- 1). 车子加速不好，特别在 80-90km/h 时车子还会发冲。车子加速不好的原因有很多，但近段时间的福特车发现类似现象大多是由于汽油油品不好导致火花塞不良（火花塞的头部发红），从而影响了发动机性能，导致加速不良。当然没有做检查并不能确定原因，必须到福特维修站用福特专用测试电脑进行检测，才能确定具体原因。

常见故障五：汽车不能熄火

诊断及解决：

- 1). 汽车不能熄火一般为汽车电路故障，这个需要到福特维修站进行维修。具体原因是发动机电脑在点火钥匙关掉的情况下，还在工作，电源通过别的线路过来，有可能是线路对地或火线短路，也有可能是 PCM 继电器由于机械原因长通。

LAUNCH