

2015 款长城 H6 保养灯归零操作方法

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20160727	—

实测车型：

- 长城 H6，2015 款，VIN:LGWEF4A56FF1****，如图 1。



图 1

功能说明：

- 支持长城汽车 2014、2015，2016 年款的 H6 车型。
- 当保养时间到期时需执行该功能。
- 当更换发动机机油后需执行该功能。

注意事项：

- 打开点火开关；
- 电池电压保持 >12 伏特；
- 在 WiFi 良好状态执行，否则会因信号不良导致诊断异常；
- 进入诊断程序点击菜单-我-我的好友-添加好友-请求远程协助或请求控制对方设备；

操作指引：

- 1). 选择长城；
- 2). 选择系统选择；
- 3). 选择 H6，如图 2；



图 2

- 4). 选择 2013 年款；
- 5). 选择仪表系统（IP）；
- 6). 选择德科，如图 3；



图 3

7). 选择手动重置保养里程提醒, 如图 4;



图 4

8). 输入保养里程值“5000”, 点击确定, 如图 5;



图 5

9). 保养里程提示“写入成功!”, 如图 6, 点击确定返回完成保养归零!



图 6