

2014 款上海大众帕萨特保养灯归零操作方法

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20160902	—

实测车型：

- 上海大众帕萨特，2014 款，VIN:=LSVC06A47EN1****，如图 1。



图 1

功能说明：

当帕萨特仪表提示保养“更换机油 5000km/0 天，车况检查 1100km/0 天”，如图 2，需要对车辆进行相应保养复位。



图 2

注意事项：

- 打开点火开关；
- 电池电压保持>12 伏特；
- 在 WiFi 良好状态执行，否则会因信号不良导致诊断异常；
- 进入诊断程序点击菜单-我-我的好友-添加好友-请求远程协助或请求控制对方设备。

操作指引：

- 1). 选择上海大众 V27.70 以上版本；
- 2). 选择特殊功能；
- 3). 保养归零；
- 4). 选择【自动归零】，如图 3；



图 3

- 5). 根据需求选择机油归零（小保养）、保养归零（大保养），如图 4。这里先点击【机油归零（小保养）】。



图 4

6). 【自动设置】选项可以直接选择常用的保养里程日期,【手动个性化设置】可根据客户需要进行个性化设置。【自动设置】:这里选择【手动任意设置】,如图5.



图 5

7). 选择 EIS 距下次保养公里数;

8). 输入需要设置下次保养公里数如 6000 后点击确定, 如图 6。



图 6

9). 输入需要设置下次保养天数如 120 后, 点击确定, 如图 7.



图 7

10). 提示机油归零 (小保养) 提示归零成功, 否则请执行 EIS 复位, 点击确定, 如图 8;



图 8

11). 返回选择【保养归零（大保养）】;

12). 选择【手工任意设置】, 如图 9;



图 9

13). 输入需要设置下次保养公里数如 60000 后, 点击确定, 如图 10;



图 10

14). 输入需要设置下次保养天数如 900 后, 点击确认, 如图 11;



图 11

15). 手动任意设置结果提示: 保养归零成功, 否则请执行 EIS 复位. 点击确定, 如图 12;



图 12

16). 关闭钥匙后重新打开钥匙，仪表显示以上步骤操作对应保养预期保养值说明设置被成功设置。

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。