

2014 款悦达起亚智跑普通芯片钥匙操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20150918	——



功能说明：

实测车型：2014 款，智跑，VIN=LJDJAA145E0*****。（注：匹配车辆钥匙需车主提供机动车登记证书，否则为非法。），本文档主要用于对起亚车型进行芯片钥匙匹配操作。



操纵指引:

- 1). 选择悦达起亚 V21. 10 版本;
- 2). 选择 16PIN 诊断座;
- 3). 选择“手动选择菜单”;
- 4). 选择智跑 SLC;
- 5). 选择 2014;
- 6). 选择 G 2.0 双顶置凸轮轴;
- 7). 选择“防盗控制系统”;
- 8). 选择“读取数据流”, 学习钥匙的数量“0”, ECU 状态“空”, 说明此车型还没有正常起动的钥匙;
- 9). 退出读数据流菜单, 选择“特殊功能”, 进入“学习”;
- 10). 提示图 1, 要求输入 6 位防盗密码, 此密码可以将车辆机动车登记证书提供给服务站查询;



图 1

- 11). 输入密码之后, 点确定, 提示“学习第一把钥匙”, “第一把钥匙注册完成!”, 见图 2。如果只注册一把钥匙, 点取消即可退出。



图 2

- 12). 要匹配第二把钥匙时，点确定后拔出钥匙，插入第二把钥匙，点火开关 ON，按下确定，如图 3。
- 13). 要匹配第三把钥匙时，同步骤 12；不匹配时点“取消”；然后提示“钥匙已经被学习”，点确定之后钥匙匹配完成。

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”！

