

18 年奔驰 E200L 保养灯归零

功能说明： 18 年奔驰 E200L，保养到期，做完保养后。需要做“对主动保养提示系统（ASSYST）重新进行初始化”功能。

支持产品： 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备。

实测车型： 2018 年奔驰 E200L，VIN 为：LE4ZG4CB5JL22****（如下图）；



仪表提示“保养 A4 过了 152 天”



操作指引：

1. 系统选择，选择【PTCU-通用动力传动系控制器】（如下图）；



图 1

2. 打开点火开关，点 “确定”（如下图）；



图 2

3. 选择【特殊流程】(如下图);



图 3

4. 选择【对主动保养提示系统 (ASSYST) 重新进行初始化】(如下图);



图 4

5. 点“是”读取数据（如下图）；



图 5

6. 读取到的数据：上次保养服务时的总行驶里程为 0，上次保养的日期为 0（如下图）；



图 6

7. 上次保养服务时的总行驶里程输入：“20935”。上次保养的日期输入“21-10-29”。点“继续”（如下图）；

提示

奔驰 V49.69 > 213>213.142 - E 200 Sedan (long wheelbase)> 驱动方式> 特殊流程>ASSYST>对主动保养提示系统 (ASSYST) 重新进行初始化。 12.11V

20935

上次保养服务时的总行驶里程

20935

当前日期 (DD.MM.YY - DD/MM/YY)

21-10-29

上次保养的日期 (DD.MM.YY - DD/MM/YY)

21-10-29

退出 返回 继续

奔驰 213.142 - E200 Sedan (long wheelbase) 2018
VIN码 LE4ZG4CB5

图 7

8. 读取到输入的实际值，点“继续”（如下图）；

主动保养提示系统 (ASSYST) 重新进行初始化。

奔驰 V49.69 > 213>213.142 - E 200 Sedan (long wheelbase)> 驱动方式> 特殊流程>ASSYST>对主动保养提示系统 (ASSYST) 重新进行初始化。 12.11V

名称	值	标准值
显示从主动保养系统 (ASSYST) 中读取的实际值		
总行驶里程	20935	
上次保养服务时的总行驶里程	20935	
保养间隔	10000	
当前日期	29.10.2021	
上次保养的日期	29.10.2021	
自上次保养起的天数	0	
下一次保养日期	10.11.2021	

返回 继续

奔驰 213.142 - E200 Sedan (long wheelbase) 2018
VIN码 LE4ZG4CB5

图 8

9. 点“是”把这些保养数据传输到控制单元中（如下图）；



图 9

10. 维护数据已成功传输。点“返回”（如下图）；



图 10

11. 仪表提示“下次保养 A6 在 365 天之后”（如下图）。



图 11

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。